



Caractéristiques Noxion Projecteur
LED Beam V2.0 40W 5600lm 90D -
830-840-865 CCT | IP66 - Symétrique



[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	255185
EAN	8719157066198
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion LED Floodlight Beam V2.0 40W 5600lm 90D - 830-840-865 CCT IP66 - Symmetrical
Budgetlight Garantie Totale	6 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	150000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	140
Angle de Diffusion (degrés)	90
Inclinable	Oui
Facteur de puissance	>0.90

Référence Article	Projecteur LED
-------------------	----------------

Référence Article	Projecteur LED
-------------------	----------------

Informations de l'appareil

Montage	Surface
Connexion du Luminaire	Cable 100cm
Couverture Optique	Verre
Distribution Lumineuse	Symétrique
Indice de Protection	IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections)
Protection Impacts	IK08
Température de Fonctionnement	0 to +75
Couleur du Luminaire	Noir
Logement	Aluminium
Product Serie	Beam

Dimensions

Longueur (mm)	330
Largeur (mm)	47.5
Hauteur (mm)	268

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
Capteur de température Capteur de pression Capteur de débit Capteur de niveau Capteur de position Capteur de vitesse Capteur d'accélération Capteur de rotation Capteur de champ magnétique Capteur de champ électrique Capteur de champ gravitationnel Capteur de champ acoustique Capteur de champ optique Capteur de champ thermique Capteur de champ chimique Capteur de champ biologique Capteur de champ géologique Capteur de champ météorologique Capteur de champ atmosphérique Capteur de champ hydrique Capteur de champ océanique Capteur de champ spatial Capteur de champ temporel Capteur de champ spatial-temporel Capteur de champ multi-dimensionnel Capteur de champ multi-échelle Capteur de champ multi-échelle multi-dimensionnel Capteur de champ multi-échelle multi-dimensionnel multi-temporel	Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis

 Jusqu'à **7 ans de garantie**



↩ Retours faciles jusqu'à **14 jours**



 Eclairage LED **durable**



 **Trustpilot** 